

D

Corlo Abdeckung für LAN-Anschlussdose

Technische Daten und Installationshinweise

Artikelnummern

70421 (weiß/Chrom glanz), 70422 (schwarz/Chrom glanz),
70423 (weiß/Chrom matt), 70424 (schwarz/Chrom matt),
70425 (weiß/weiß matt), 70426 (schwarz/schwarz matt)



Lieferung ohne Rahmen und ohne Anschlussdose

elsner
elektronik

Elsner Elektronik GmbH Steuerungs- und Automatisierungstechnik
Sohlengrund 16
75395 Ostelsheim
Deutschland Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-0 info@elsner-elektronik.de
Fax +49 (0) 70 33 / 30 945-20 www.elsner-elektronik.de

Technischer Service: +49 (0) 70 33 / 30 945-250

1. Beschreibung

Die **Corlo LAN-Dosen-Abdeckung** wird zusammen mit einer Zweifach-Netzwerk-Anschlussdose installiert. Das Design mit Echtglas-Oberfläche und verchromtem Rand ist auf das System Corlo abgestimmt.

Funktionen:

- Abdeckung für LAN-Anschlusseinheit mit zwei Steckplätzen

1.1. Lieferumfang

- Montage-Halterung der Abdeckung mit Befestigungsschrauben (2x Senkkopf)
- Glas-Abdeckung mit Befestigungsschraube (1x Linsenkopf)

Sie benötigen *zusätzlich* (nicht im Lieferumfang enthalten):

- 2-fach LAN-Anschlussdose
- Rahmen Corlo Plan (erhältlich 1-fach, 2-fach oder 3-fach)

1.2. Technische Daten

Material	Glas: Echtglas, gehärtet, Rand: verchromter Zinkdruckguss, Halterung: Kunststoff
Farben	<ul style="list-style-type: none"> • Glas weiß, Rand glänzend verchromt • Glas weiß, Rand matt verchromt • Glas schwarz, Rand glänzend verchromt • Glas schwarz, Rand matt verchromt • Glas weiß, Rand weiß matt • Glas schwarz, Rand schwarz matt • Sonderfarben auf Anfrage (> Farben für Rand und Rahmen)
Montage	Unterputz, verschraubt (in Gerätedose Ø 60 mm)
Maße	ca. 80 x 71 x 12,5 (B x H x T, mm)
Gewicht	ca. 65 g
Umgebungstemperatur	Betrieb -10...+35°C, Lagerung -10...+50°C
Schutzart	IP 20

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

1.3. Individualisierungs-Möglichkeiten

1.3.1. Farben für Rand und Rahmen

Die Standardfarben für den Rand und passende Rahmen sind Chrom matt und Chrom glänzend. Sonderlackierungen sind möglich, z. B. nach RAL oder den Farbcodes für Autolacke. Bitte fragen Sie Ihre Wunschfarbe an.

Die Glasscheibe ist nur in weißer oder schwarzer Lackierung erhältlich, Sonderfarben sind nicht möglich.

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation

Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf eventuelle mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

2.2. Montage



Die Anschlussdose darf nur in trockenen Innenräumen installiert und betrieben werden. Betauung vermeiden.

Die **Corlo Abdeckung** wird mit der passenden Netzwerkdose und einem **Rahmen Corlo Plan** in einer normalen Schalterdose installiert. Bei Verwendung eines 2- oder 3-fach-Rahmens müssen entsprechend zwei oder drei Dosen mit Abstand 71 mm gesetzt werden.

Gesamtmaße mit Rahmen: Aufbautiefe ca. 12,5 mm,
1-fach ca. 80 mm x 81mm (B x H),
2-fach ca. 80 mm x 153 mm (B x H),
3-fach ca. 80 mm x 224 mm (B x H)

Die Anleitung zeigt die Montage der LAN-Anschlussdose mit 1-fach-Rahmen. 2- und 3-fach-Rahmen werden entsprechend montiert.



Montagevariante 1:
Rahmenleisten oben/unten,
Anschlüsse weisen zur Seite.
Diese Montagevariante
wird im folgenden ge-
zeigt.



Montagevariante 2:
Rahmenleisten seitlich, An-
schlüsse weisen nach unten.
Anschlusseinheit, Rahmen
und Abdeckung müssen um
90° gedreht werden.

Eine Gerätedose mit vier Schraubdomen erleichtert die Montage.



Abb. 1

Schließen Sie die LAN-Anschlusseinheit an und setzen Sie sie in die Dose.



Abb. 2

Setzen Sie die Montage-Halterung der Abdeckung auf den Rahmen Corlo Plan. Die Halterung muss einrasten.



Abb. 3

Verschrauben Sie die Halterung mitsamt der LAN-Anschlusseinheit auf der Dose (Senkkopf-Schrauben).



Abb. 4

Setzen Sie die Glas-Abdeckung ein und verschrauben Sie sie (Linsenkopf-Schraube).

3. Wartung und Pflege

Fingerspuren auf Glasfläche und Rahmen entfernen Sie am besten mit einem trockenen Tuch oder einem Mikrofasertuch. Zur Reinigung dürfen keine Scheuer-/Reinigungsmittel oder aggressiven Pflegemittel verwendet werden.