

Artikeldatenblatt

Schaltaktor 2fach



Artikel-Nr.

2132.6 UP

KNX Schaltaktor UP 2fach 6 A mit Nebenstellenanschluss

2 Schließer, 2 Binäreingänge
ETS-Produktfamilie Ausgabe
Produkttyp Binärausgang 2fach

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Schalten elektrischer Verbraucher für Netzspannung AC 230 V
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073
- Anschluss mit beiliegenden Verbindungsklemmen

Produkteigenschaften

- Zwei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte, nutzbar als Nebenstelleneingänge zur Vor-Ort-Bedienung
- Schließer- oder Öffnerbetrieb
- Rückmeldefunktion für jeden Ausgang
- Eine Zusatzfunktion für jeden Ausgang: Verknüpfungs-, Zwangsführungs- oder Zeitfunktion
- Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter
- Versorgung über Bus, keine zusätzliche Versorgungsspannung notwendig

Technische Daten

Ausgang

Anzahl:	2
Kontaktart:	potentialfreie Relaiskontakte (μ -Kontakt)
Schaltertyp:	Schließer
Max. Schaltspannung:	AC 230 V ~
Max. Schaltstrom:	2 x 6 A bei 230 V AC
Schaltleistung	
Glühlampen:	1200 W
HV-Halogenlampen:	1200 W
Kapazitive Last:	AC 230 V, 6 A, max. 14 μ F
Induktive Trafos:	500 VA
Elektronische Trafos:	500 W

Anschlüsse

Lastleitung:	L, L'1, L'2, Farbe schwarz, pink, grau, 1,5 mm ² , Länge ca. 20 cm
Bus- und Steuerleitung:	KNX + rot KNX – schwarz Binäreingang 1 grün GND weiß Binäreingang 2 gelb GND braun Länge ca. 33 cm, kann bis zu max. 5 m verlängert werden

Nebenstellenanschluss:	Belegung per Software einstellbar: a) Taster (Schließer) oder Schalter oder b) Funktionalität wie potentialfreier Binäreingang
Maße (Ø x H):	53 x 28 mm
KNX Medium:	TP 64
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Anschluss KNX:	Anschlussklemme
Leistungsaufnahme KNX:	typ. 150 mW
Prüfzeichen:	VDE

