

Swiss Garde Hokuspokus, 16 m

25476

4 Jahre
Garantie

Bewegungsmelder mit super flachem Design und
externem Schaltereingang.


Ideal für Montage in Profilschienen oder Nassräumen.

Einstellung nur mit P-IR Fernbedienung oder App und Universal RC. Externer Schalter (ON).

- Ideal für Standard Anwendungen mit hohen Ansprüchen an eine diskrete und moderne Installation (Decken-/Doseineinbau)
- Superflaches Design, passt in diversen Profile von Lichtsystemen
- «Hokuspokus» Vergrößerung des Erfassungsbereichs von 8 auf 16 m
- Keine zusätzliche Leistungseinheit erforderlich dank Hochleistungsrelais
- Einstellbar via App und Universal RC, oder P-IR-Handsender (Zubehör)



Erfassungsbereich



Ø	B
2 m	4 m
3 m	5 m
4 m	6 m
5 m	7 m

Ø	L1	L2
2 m	5 m	14 m
3 m	6 m	16 m
4 m	8 m	-
5 m	10 m	-



niko


Technische Daten

Artikelnummer	25476
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.7 W
Maximale Stromaufnahme	3.04 mA
Relaiskontakt	10 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 8 m bei einer Höhe von 4 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 5 m
Bohrdurchmesser	38 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	44 x 44 x 8 mm
Abmessungen (HxBxT)	44 x 44 x 51 mm
Leiterquerschnitt	– 1,5 mm ² pro Anschlussklemme
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	IR-Fernbedienung

Zubehör

25310	Mini-IR Handsender
25320	P-IR-Handsieder
25323	Universal RC mit Luxmeter

Abmessungen



niko

Anschlussplan

