

Interfaz de Pulsadores de MDT 4c. / 2c.

Modelos:

BE-04001.01	Interfaz de Pulsadores 4 c.	4 Entradas
BE-02001.01	Interfaz de Pulsadores 2 c.	2 Entradas

El interfaz de pulsadores reconoce los cambios de estado en las entradas y genera telegramas KNX dependiendo de la parametrización. En cada una de las entradas se pueden conectar pulsadores/interruptores, contactos de puertas y ventanas, así como cualquier otra salida libre de potencial. Además, cada entrada puede reprogramarse como salida de LED.


Una característica muy interesante es que lleva integradas 4 funciones lógicas. A todas las entradas del interfaz, así como dos objetos externos del Bus se les puede asignar la función de entradas de cada una de las funciones lógicas. De esta forma, pueden generarse telegramas como por ejemplo "Todas las ventanas cerradas" o "Planta baja cerrada" y avisos similares.

Todas las entradas pueden configurarse con el ETS3 de forma individual. Este interfaz ofrece un amplio abanico de funciones, desde la Limitación de la frecuencia de los telegramas hasta el Tiempo anti-rebote de los pulsadores, pasando por funciones dimmer / persianas, contadores de impulsos y conmutaciones, tipos de contacto y objetos de bloqueo. Gracias a su función lógica pueden generarse dos telegramas a raíz de una señal de entrada.

Para instalación en caja de mecanismos. Debe instalarse en interiores con ambiente seco.

Para la proyección y puesta en marcha de los componentes se requiere el ETS3. Puede descargar las bases de datos en www.mdtautomation.de ó en www.futurasmus-knxgroup.es

BE-0x001.01



- 3 años de garantía
- Fabricación certificada según norma ISO 9001
- Totalmente compatible con cualquier componente KNX
- Cada canal se puede programar individualmente
- 4 Funciones lógicas integradas
- Limitación de la frecuencia de los telegramas
- Se puede parametrizar el tiempo de anti-rebote de los pulsadores
- Funcionamiento Normalmente Abierto / Cerrado
- Tiempo de presión de la tecla ajustable
- Función dimmer y persianas para funcionamiento con una o dos teclas
- Contador de impulsos y conmutaciones
- Envío cíclico ajustable
- Diferenciación entre presión corta/larga de la tecla
- Salida para LEDs

Datos eléctricos	BE-04000.01	BE-02000.01
Configuración		
Número de Entradas	4	2
Tensión nominal		
Alimentación	--	--
Tipo de consumo:	--	--
Diámetro máx. del cable		
Clema de Bus KNX	0,8mm ²	0,8mm ²
Longitud máx. cable (por entrada)	5m	5m
Temperatura ambiente	0 hasta + 45°C	0 hasta + 45°C
Estanqueidad	IP 20	IP 20
Medidas	41mm x 41mm x 12mm	41mm x 41mm x 12mm

Ejemplo de conexión BE-04000.01

