

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

		Schaltaktor, 2fach, 6 A, REG Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 4 unabhängige elektrische Verbraucher über ABB i-bus® KNX. Manuelle Betätigung und Anzeige des Schaltzustandes. Keine separate Versorgungsspannung notwendig. Besonders geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten, wie auch Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669. Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen für jeden Ausgang getrennt einstellbar: - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und veränderbarer Treppenlichtzeit - Aufruf von Szenen / Presets über 8-Bit / 1-Bit-Befehle - Logische Verknüpfung AND, OR, XOR - Statusrückmeldung - Zwangsführung und Sicherheitsfunktion - Reaktion auf Schwellwerte - Steuerung von elektrothermischen Ventilstellantrieben (Stetigregelung) - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr - Invertierbarkeit der Ausgänge - Die Parametrierung einzelner Ausgänge kann getauscht oder in andere Ausgänge kopiert werden Ausgänge 4 potenzialfreie Kontakte Nennstrom 6 A Schaltvermögen Nach DIN EN 60947-4-1 6 A/AC3 Nach DIN EN 60669 6 AX, max. kapazitive Last 140 µF Man. Bedienung Schalthebel, dient zusätzlich zur Schaltstellungsanzeige Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube KNX Für Leitungen 0,2 bis 6 mm² eindrätig Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Breite 4 Module à 18 mm Hersteller ABB STOTZ-KONTAKT Typ SA/S 4.6.2.1 Material: Lohn:	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

		SAS_4621_AT_DE_V2-0 2CDC 505 147 D0101	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

SA/S 4.6.2.1

SA/S 4.6.2.1