

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

	Jalousieaktormodul, 2fach, 24 V DC	Übertrag:
	Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät RC/A 8.1.	
	Zum Steuern von zwei unabhängigen Jalousieantrieben.	
	Folgende Funktionen sind für jeden Ausgang getrennt einstellbar:	
	- Fahren AUF/AB - STOPP / Lamellenverstellung - Sicherheitsstellung bei Wetteralarm - Lüftungsklappensteuerung - Fahren in Position - Einbindung in Szenen (wahlweise vom Benutzer änderbar) - Aufruf von Szenen über 1-Bit- und 8-Bit-Telegramme - Positions- und Statusrückmeldung - Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr - Sonnenschutzautomatik - Einbindung in eine Fassadensteuerung	
	Das Gerät wird mit dem Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät automatisch mit der Versorgungsspannung verbunden. Der Anschluss der Einspeisung erfolgt über steckbare Schraubklemmen.	
	Ausgänge	2 unabhängige Umschaltkontakte für AUF/AB
	Schaltspannung	0...48 V DC
	Schaltvermögen	6 A
	Anschluss	Steckbare Schraubklemmen
	Montage	Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz
	Hersteller	ABB STOTZ- KONTAKT
	Typ	JA/M 2.24.1
	Material:	Lohn:

		JAM_2241_AT_DE_V2-0 2CDC 514 010 D0101	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--