

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

Schaltaktor, 1fach, 10A, EB		Übertrag:
Zum Schalten von einem unabhängigen Stromkreis. Bedienung zusätzlich über konventionelle Taster (auch ohne Programmierung) möglich.		
Funktionen je nach gewähltem Anwendungsprogramm:		
- Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall		
- Logische Verknüpfung		
- Invertierbarkeit der Ausgänge		
- Rückmeldung		
- Treppenhauslicht		
- Priorität		
- Heizen 2Punkt		
Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz	
Eingang	1 Eingang für konventionelle Taster	
Ausgang	1 Kontakt	
Schaltvermögen	10 A, cos phi 0,5 (bei 230 V AC)	
Schutzart	IP 20, EN 60 529	
Anschluss	Schraubklemmen	
Montage	Einbau (z.B. in Leuchten oder Kabelkanälen)	
Abmessungen (H x B x T)	42 x 240 x 32 mm	
Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT	
Typ	AT/E 1	
Material:	Lohn:	

ATE_1_AT_DE_V2-1
2CDC 505 004 D0101

Übertrag:

AT/E 1

AT/E 1