

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

<b>6</b>	<b>Kombiaktor, 4fach, AP</b>  Zum Schalten von 4 unabhängigen Stromkreisen oder zur Ansteuerung einer Gruppe mit zwei Jalousieantrieben und Schalten von 2 unabhängigen Stromkreisen oder zur Ansteuerung von 2 Gruppen mit je zwei Jalousieantrieben. Bedienung zusätzlich über konventionelle Taster möglich. Die 4 Eingänge für konventionelle Taster können als Binäreingänge genutzt werden.  Funktionen je nach gewähltem Anwendungsprogramm: - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr - Logische Verknüpfung - Invertierbarkeit der Ausgänge - Rückmeldung - Treppenhauslicht - Ein-/Ausschaltverzögerung - Priorität - Jalousie AUF/AB fahren - Jalousie STOP/ Lamellenverstellung - Jalousie in Position (Preset) fahren - Sicherheit bei Windalarm	Übertrag:		
	Stromversorgung	230 V AC, 50/60 Hz		
	Eingänge	4 , für konventionelle Taster (24 V/ 230 V)		
	Ausgänge	4 Kontakte		
	Schaltvermögen	3 x 10 A + 1 x 2 A, cos phi 0,5 (bei 230 V AC) bzw. 2 x 5 A , cos phi 0,5 (im Jalousiebetrieb)		
	Schutzart	IP 54, EN 60 529		
	Anschluss	Schraub-Steckklemmen		
	Montage	Aufputz		
	Abmessungen (H x B x T)	49 x 187 x 160 mm		
	Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT		
	<b>Typ</b>	<b>KA/A 2.2</b>		
	Material: .....	Lohn: .....		

		KAA_22_AT_DE_V2-1 2CDC 505 014 D0101	Übertrag:
--	--	---	-----------

**KA/A 2.2**

**KA/A 2.2**