

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

8	<p>Lichtregler/Schaltdimmaktor, 2fach, 16 A, REG</p> <p>Gerät zum Schalten und Dimmen von zwei unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen Vorschaltgeräten (0 - 10 V Steuereingang). In Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U kann das Gerät als Lichtregler 2fach zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. Die Regelung erfolgt für beide Ausgänge separat. Manuelle Betätigung und Anzeige des Schaltzustandes der Kontakte.</p> <p>Funktionen je nach gewähltem Anwendungsprogramm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellzeit 0...100% Helligkeit - Dimmwert absolut - Helligkeit min. / max. - Regelung Ein / Aus <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Ausgänge</td><td>2, potenzialfreie Kontakte für geschaltete Phase 2, Steuerausgang 0 - 10 V (passiv)</td></tr> <tr> <td>Nennspannung</td><td>230 V AC</td></tr> <tr> <td>Schaltvermögen</td><td>16 A/AC 1;10 A/AC 3</td></tr> <tr> <td>Steuerstrom</td><td>max. 30 mA</td></tr> <tr> <td>Eingänge</td><td>2, für Lichtfühler LF/U</td></tr> <tr> <td>Arbeitsbereich der Regelung</td><td>typ. 200...1200 lx</td></tr> <tr> <td>Anschluss</td><td>Schraubklemmen</td></tr> <tr> <td>Busanschluss</td><td>Busanschlussklemme</td></tr> <tr> <td>Schutzart</td><td>IP 20, EN 60 529</td></tr> <tr> <td>Montage</td><td>auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715</td></tr> <tr> <td>Breite</td><td>4 Module à 18 mm</td></tr> <tr> <td>Hersteller</td><td>ABB STOTZ-KONTAKT</td></tr> <tr> <td>Typ</td><td>LR/S 2.2.1</td></tr> <tr> <td>Material:</td><td>Lohn:</td></tr> </table>	Ausgänge	2, potenzialfreie Kontakte für geschaltete Phase 2, Steuerausgang 0 - 10 V (passiv)	Nennspannung	230 V AC	Schaltvermögen	16 A/AC 1;10 A/AC 3	Steuerstrom	max. 30 mA	Eingänge	2, für Lichtfühler LF/U	Arbeitsbereich der Regelung	typ. 200...1200 lx	Anschluss	Schraubklemmen	Busanschluss	Busanschlussklemme	Schutzart	IP 20, EN 60 529	Montage	auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715	Breite	4 Module à 18 mm	Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT	Typ	LR/S 2.2.1	Material:	Lohn:	Übertrag:
Ausgänge	2, potenzialfreie Kontakte für geschaltete Phase 2, Steuerausgang 0 - 10 V (passiv)																													
Nennspannung	230 V AC																													
Schaltvermögen	16 A/AC 1;10 A/AC 3																													
Steuerstrom	max. 30 mA																													
Eingänge	2, für Lichtfühler LF/U																													
Arbeitsbereich der Regelung	typ. 200...1200 lx																													
Anschluss	Schraubklemmen																													
Busanschluss	Busanschlussklemme																													
Schutzart	IP 20, EN 60 529																													
Montage	auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715																													
Breite	4 Module à 18 mm																													
Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT																													
Typ	LR/S 2.2.1																													
Material:	Lohn:																													

	LRS_221_AT_DE_V2-1 2CDC 507 009 D0101	
--	--	--

LR/S 2.2.1

LR/S 2.2.1