

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

8		Helligkeitssensor, 3 Kanal, REG	Übertrag:	
		Das Gerät schaltet über ABB i-bus® EIB bis zu 3 Beleuchtungsgruppen in Abhängigkeit vom Licht. Der dazu erforderliche Lichtfühler ist im Lieferumfang enthalten. Störeinflüsse werden durch parametrierbare Schaltverzögerungen ausgebendet.		
		Funktionen je nach gewähltem Anwendungsprogramm:		
		- 3-kanaliger Schwellwertschalter mit einem Einstellbereich von 1 bis 10.000 lx		
		- Helligkeitgesteuerter Szenenbaustein mit einem Einstellbereich von 1 bis 100 lx oder 100 bis 20.000 lx sowie 4 Szenen.		
		Einstellbereich		1 bis 20.000 lx
		Eingänge		1, für Lichtfühler
		Anschluss		Schraubklemme
		Busanschluss		Busanschlussklemme
		Schutzart		
		Steuergerät		IP 20, EN 60 529
		Lichtfühler		IP 54, EN 60 529
		Montage		auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715
		Betriebstemperaturbereich		
		Steuergerät		- 5 °C ... + 45 °C
		Lichtfühler		- 40 °C ... + 70 °C
		Breite		2 Module à 18 mm
		Hersteller		ABB STOTZ-KONTAKT
		Typ		HS/S 3.1
		Material:		Lohn:

		HSS_31_AT_DE_V2-1 2CDC 507 007 D0101	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

HS/S 3.1

HS/S 3.1