

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

11	11	Universal-Konzentrierator, 32fach, REG	Übertrag:
		Das Gerät hat 32 freiparametrierbare Eingänge/Ausgänge zum Anschluss von potenzialfreien Kontakten oder Signallampen. Das Gerät benötigt eine externe Hilfsspannung zur Versorgung der Ein/Ausgänge (z.B. NT/S 24.800). Es können Telegramme zum Schalten, Dimmen und Jalousiesteuern gesendet werden.	
		Hilfsspannung	
		12/24 V DC	
		Ein-/Ausgänge	
		32 Kanäle, frei parametrierbar	
		Zulässige Leitungslänge	
		<= 10 m	
		Eingang	
		Abfragespannung, Nennwert	
		12/24 V DC	
		Ausgang	
		Signalpegel 1-Signal	
		Ausgangsstrom	gleich Hilfsspannung pro Ausgang 80 mA, max. 2,8 A pro Gerät
		Lastenart	Ohmsch
		Anschluss	
		Ein-/Ausgänge	Schraubklemmen
		Hilfsspannung	Schraubklemmen
		Busanschluss	Busanschlussklemme
		Schutzart	IP 20, EN 60 529
		Montage	auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715
		Breite	4 Module à 18 mm
		Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT
		Typ	UK/S 32.1
		Material:	Lohn:

		UKS_321_AT_DE_V2-1 2CDC 510 014 D0101	Übertrag:
--	--	--	-----------

UK/S 32.1

UK/S 32.1