

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

8		Präsenzmelder, WS, UP	Übertrag:
		Zum Anschluss an Busankoppler BA/U, einen Schaltaktor/-Sensor SA/U oder einen Schalt-/Dimmaktor SD/U. Der Präsenzmelder dient zur Schaltung von z.B. Beleuchtungs- und/oder HKL-Installationen in Abhängigkeit von Helligkeit und/oder Bewegung, sowie zur Regelung der Beleuchtung. Das Gerät ist für die Deckenmontage konzipiert und kann sowohl "Unterputz" (z.B. abgehängte Decken) als auch "Aufputz" (mit AP-Gehäuse) montiert werden. Die volle Funktionalität des Gerätes ist u.a. von der Montagehöhe abhängig. Der Erfassungsbereich kann zusätzlich über eine im Lieferumfang enthaltene Folie angepasst oder softwaremäßig durch Parametrierung eingeschränkt werden. Der Präsenzmelder kann als Master oder Slave verwendet werden. Der Präsenzmelder besitzt hochempfindliche Sensoren/Linsensysteme und in Abhängigkeit der gewählten Anwendungsprogramme unterschiedliche Funktionen, die über die ETS und/oder über die drei Potentiometer variiert werden können wie z.B.:	
		1 x Präsenz, 1 x HKL und 1 x Meldung	
		2 x Präsenz und 1 x Meldung	
		2 x Präsenz und 1 x HKL	
		Erfassungsbereich	bei 2,50 m Montagehöhe 6 m im Durchmesser in 1 m Höhe
		Einstellbarer Helligkeitsgrenzwert:	5 bis 1000 lx
		Öffnungswinkel für Helligkeitsmessung	60°
		Schutztart	IP 20, EN 60 529
		Abmessungen (D x H)	110 x 46 mm

		PMA_21_AT_DE_V2-1 2CDC 507 056 D0101	Übertrag:
--	--	---	-----------

PM/A 2.1

PM/A 2.1