

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

		<p>Schaltaktor, 8fach, 10 AX, REG</p> <p>Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 8 unabhängige elektrische Verbraucher über ABB i-bus® EIB / KNX. Eine manuelle Betätigung der Kontakte und die Anzeige des Schaltzustandes ist möglich. Es ist keine zusätzliche Versorgungsspannung notwendig. Der Aktor ist besonders geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten wie auch Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60 669.</p> <p>Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen für jeden Ausgang getrennt einstellbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und veränderbarer Treppenlichtzeit - Aufruf von Szenen / Presets über 8-Bit / 1-Bit-Befehle - Logische Verknüpfung AND, OR, XOR - Statusrückmeldung - Zwangsführung und Sicherheitsfunktion - Reaktion auf Schwellwerte - Steuerung von elektrothermischen Ventilstellantrieben (Stetigregelung) - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr - Invertierbarkeit der Ausgänge <p>Ausgänge 8 potenzialfreie Kontakte</p> <p>Nennstrom 10 AX</p> <p>Schaltvermögen Nach DIN EN 60 947-4-1 10 A/AC1; 8 A/AC3 (bei 230/400 V AC) Nach DIN EN 60 669 10 AX, max. kapazitive Last 140 µF</p> <p>Bedienung 8 Schalthebel zur Schaltstellungsanzeige und manuellen Betätigung</p> <p>Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube EIB / KNX Für Leitungen 0,2 bis 6 mm² eindrätig Schraubenlose Busanschlussklemme</p> <p>Schutzart IP 20, EN 60 529</p> <p>Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715</p> <p>Breite 8 Module à 18 mm</p> <p>Hersteller ABB STOTZ-KONTAKT</p> <p>Typ SA/S 8.10.1</p> <p>Material: Lohn:</p>	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

		SAS_8101_AT_DE_V2-1 2CDC 505 038 D0101	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--