



TXB602F

Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX easy, 6A, UP

Unterputz- Schalt-/Jalousieaktor mit potentialfreien Schließerkontakten zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung eines Motorantriebes. Mit integriertem Busankoppler, KNX Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung, Last-Schraubklemmen. LED-Taste für Handbedienung oder als Programmier Taste. Schaltfunktionen: EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, Lastabwurf durch Kanalabschaltung, 64 Szenenfunktionen. Rollladen-/Jalousiefunktion: Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Hinweise: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.

- zum Schalten von z. B. 2 unabhängigen Lasten oder Ansteuerung eines Antriebs
- Testbetrieb/Baustellenbetrieb aktivierbar über Programmier Taste
- Handbedienung im Testbetrieb über Programmier Taste (Einfächenbedienung)
- mit beleuchteter Programmier-Taste
- mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- zur Ansteuerung eines Antriebs für Wechselspannung
- Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellbar
- für 1 Phasenbetrieb
- mit integriertem Busankoppler
- Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung mit Busanschlussklemme
- mit Schraubklemmen
- Hinweise der Motorenhersteller beachten!
- Zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben.



easy

Technische Merkmale

Betriebsspannung über Bus	21 ... 32 V DC
max. Schaltleistung bei	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Schaltstrom bei $\cos \phi = 0,8$	max. 6 A
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	$\approx 7 \text{ mA}$
230 V LED-Lampen	5 x 13 W
Energiesparlampen	5 x 13 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	500 W
Betriebstemperatur	-5 ... 45 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	0,75 ... 2,5 mm ²
konventionelle Trafos	500 VA
Leiterquerschnitt (starr)	0,75 ... 2,5 mm ²
Abmessungen (B x H x T)	44 x 43 x 22,5 mm
elektronische Trafos	500 W
Leuchtstofflampen unkompenziert	500 VA
Leuchtstofflampen mit EVG	6 x 48 W