

MDT Tasterinterface 4-fach/ 2-fach

Ausführungen:

BE-04001.01	Tasterinterface 4- fach,	4 Eingänge
BE-02001.01	Tasterinterface 2- fach	2 Eingänge



Das Tasterinterface erkennt Zustandsänderungen an den Eingängen und löst abhängig von der Parametrierung KNX/EIB Telegramme aus. An den einzelnen Eingängen können Taster/Lichtschalter, Tür und Fensterkontakte sowie Hilfskontakte abgefragt werden. Zusätzlich kann jeder Eingang als LED Ausgang umprogrammiert werden.


Als besonders Merkmal sind vier logische Funktionmodule integriert. Jedes Funktionmodul kann alle Eingänge sowie zwei externe Objekte logisch auswerten. Damit können einfach Telegramme wie zb. „alle Fenster geschlossen“ oder „EG geschlossen“ und sonstige Meldefunktionen erzeugt werden.

Jeder Eingang ist durch die ETS3 individuell parametrierbar. Von der Telegrammratenbegrenzung über Entprellzeit, Dimmer/Jalousiefunktion, Impuls/Schaltzähler, Kontaktart und Sperrobjekte stehen zahlreiche Funktionen zur Auswahl. Mit der Logikfunktion können zwei Telegramme durch ein Eingangssignal ausgelöst werden.

Der Binäreingang ist zur Installation in Schalterdosen vorgesehen. Die Montage muß in trockenen Innenräumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des Tasterinterface benötigen Sie die ETS3. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdtautomation.de/downloads zum Download.

BE-0x001.01



- Produktgarantie 3 Jahre
- Produktion nach ISO 9001 zertifiziert
- modernes Design
- voll kompatibel zu allen KNX/EIB Komponenten
- individuell programmierbar
- **4 Logikmodule integriert**
- Telegrammratenbegrenzung
- parametrierbare Entprellzeit der Tasten
- Schließer oder Öffnerbetrieb
- Länge des Tastendrucks einstellbar
- Dimmerfunktion und Jalousiefunktion für Ein- und Zweitaster Betrieb
- Impuls und Schaltzähler
- zyklisches Senden einstellbar
- Auswertung kurzer/ langer Tastendruck
- LED Ausgang

Elektrische Daten	BE-04000.01	BE-02000.01
Konfiguration		
Anzahl Eingänge	4	2
Nennspannung		
Versorgungsspannung	--	--
Leistungsaufnahme typ.	--	--
Max. Kabelquerschnitt		
KNX Busklemme	0,8mm ²	0,8mm ²
Max. Eingangsleitungslänge	5m	5m
Umgebungstemperatur	0 bis + 45°C	0 bis + 45°C
Schutzart	IP 20	IP 20
Abmessungen	41mm x 41mm x 12mm	41mm x 41mm x 12mm

Anschlussbeispiel BE-04000.01

