

MDT Jalousieaktor Aufputzmontage 4-fach

Ausführungen:

JAL-0410A.01	Jalousieaktor 4- fach,	230VAC, 10A



Der Jalousieaktor AP empfängt KNX/EIB Telegramme und steuert mehrere Jalousieantriebe mit Endlagenschaltern unabhängig voneinander. Jeder Kanal wird über zwei monostabile Relais geschaltet und kann zusätzlich über Taster am Aktor manuell betätigt werden.

Jeder Kanal ist durch die ETS3 individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfangreiche Kalibrier- und Positionierfunktionen. Zusätzlich können pro Kanal bis zu 8 Szenarien programmiert werden.

Bei Netzspannungsaustritt werden alle Ausgänge ausgeschaltet. Für den Fall eines Busspannungsaustrittes oder einer Wiederkehr können die Schaltstellungen der Relais individuell für jeden Kanal programmiert werden.

Der Jalousieaktor ist zur Aufputzmontage in Abzweigkästen, z.B. in Zwischendecken oder in Doppelböden, vorgesehen. Die Montage muß in trockenen Innenräumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des Schaltaktors benötigen Sie die ETS3. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdtautomation.de\downloads zum Download.

JAL-0410A.01



- Produktgarantie 3 Jahre
- Produktion nach ISO 9001 zertifiziert
- voll kompatibel zu allen KNX/EIB Komponenten
- individuell programmierbar
- Handbetrieb unabhängig vom Bus möglich
- Lauf-, Pausenzeit und Schrittzeit frei programmierbar
- Automatiksteuerung
- Sonnenschutzfunktion mit festen Lamellenpositionen
- 8-bit Positionierung für Höhe und Lamelle
- Kalibrierung durch Referenzfahrt
- Sperrfunktion zur manuellen Bedienung
- Begrenzung des Fahrbereichs
- 8 Szenen pro Kanal
- programmierbares Verhalten bei Busspannungsaustritt



Technische Daten

JAL-0410A.01

Konfiguration		
Anzahl Ausgänge	4	
Nennspannung		
Versorgungsspannung	230VAC / 50Hz	
Ausgänge	230VAC	
Leistungsaufnahme typ.	< 0,5W	
Maximale Schalteistung		
Ohmsche Last	10A	
Kapazitive Last	---	
Maximale Last		
Rolladenmotoren **	600W	
mech. Schalthäufigkeit	1.000.000	
Absicherung	10A	
Max. Kabelquerschnitt		
Schraubklemmen	2,5mm ²	
KNX Busklemme	0,8mm ²	
Umgebungstemperatur	0 bis + 45°C	
Schutzart	IP 20	
Abmessungen (B x H x T)	100mm x 40mm x 88mm)	

** keine Drehstrommotoren

Hinweis: Bei Jalousieaktoren **JAL AP** haben alle Jalousien/Rolladen eine gemeinsame Zuleitung.

Anschlussbeispiel JAL-0410A.01

