

Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 Aufputzmontage (AP)

25242


4 Jahre
Garantie

Master/Sekundär-Präsenzmelder, Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich, Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus.



- Ideal für KNX Anwendungen in Industriegebäude, Büros, Schulzimmer, Sitzungszimmer, etc.
- 2 Lichtkanäle für Konstant Licht Regelung von 2 Lichtzonen oder 1 Lichtkanal für Licht schalten
- 1 HLK Kanal
- Master- / Sekundär-Modus
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Diverse Dimm Funktionen
- Bis zu 8 Lichtszenen programmierbar
- Dynamische Werteveränderung für Nachlaufzeit und Helligkeit bzw. Schaltschwelle (ab Firmware V2.7)
- Standby Licht nach Bewegung oder aktiv bei unzureichendem Tageslicht (ab Firmware V2.7)
- Automatische Ausschaltsschwelle (ab Firmware V2.7)
- Montagehöhe bis 3 m, funktioniert auch über Türrahmen zuverlässig
- 3 Einführungen M20 für Kabelverschraubung, eine vorbereitet

Erfassungsbereich



1 m	2 m	6 m
1.5 m	3 m	7 m
2 m	4 m	8 m
2.5 m	4 m	9 m
3 m	4 m	10 m

KNX



KNX



Master/
Sekundär



180 °



ø 10 m bei
einer Höhe
von 3 m



1 – 3 m



Aufputz

niko

Technische Daten

Artikelnummer	25242
Konfiguration	Master/Sekundär
Eingangsspannung	30 Vdc KNX Bus
Detektorausgang	KNX
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	10 mA
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
Ausschaltverzögerung	1 s – 24 min
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	1 – 3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	88 x 88 x 84 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 84 mm
Leiterquerschnitt	– 1,5 mm ² pro Anschlussklemme
Schutzart	IP55
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	ETS-Software

Abmessungen

