

Swiss Garde 360 Präsenz KNX/KLR, 16 m

25032

4 Jahre
Garantie

Master/Sekundär-Präsenzmelder für den universellen Einsatz dank vielseitigem Zubehör.

Konstantlichtregelung für

2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Stand- by-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus.



- Ideal für KNX Anwendungen in Industriegebäude, Büros, Schulzimmer, Sitzungszimmer etc.
- 2 Lichtkanäle für Konstant Licht Regelung von 2 Lichtzonen oder 1 Lichtkanal für Licht schalten
- 1 HLK Kanal
- Master- / Sekundär-Modus
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat und diverse Dimm Funktionen
- Bis zu 8 Lichtszenen programmierbar
- Dynamische Werteveränderung für Nachlaufzeit und Helligkeit bzw. Schaltschwelle (ab Firmware V2.7)
- Standby Licht nach Bewegung oder aktiv bei unzureichendem Tageslicht (ab Firmware V2.7)
- Automatische Ausschaltsschwelle (ab Firmware V2.7)
- Weitere Farben auf Anfrage

KNX



KNX



Master/
Sekundär



360 °



ø 7 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 6 m

Einbau

niko

25032 - 26-07-2022

Technische Daten

Artikelnummer	25032
Konfiguration	Master/Sekundär
Eingangsspannung	30 Vdc KNX Bus
Detektorausgang	KNX
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	10 mA
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
Ausschaltverzögerung	1 s – 24 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 7 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	105 x 105 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 50 mm
Leiterquerschnitt	– 1,5 mm ² pro Anschlussklemme
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	ETS-Software

Zubehör

25420	Aufputzmontage (AP) Rahmen rund Swiss Garde
3331	Schutzgitter
25421	Aufputzmontage (AP) Rahmen RA IP44 Swiss Garde
25274	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m
25273	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m
25276	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m
25277	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m
25411	Unterputzdose mit Federklemmen