

Teclado de códigos Keyless In



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	2605 112	1	10	4010337074021

Características

- Instalación en una caja.
- Teclado de códigos como sistema de control de acceso con campo de teclas de acción capacitiva y, por tanto, sin desgaste.
- Dispositivo individual o en combinación con el sistema de intercomunicación de Gira.
- Sin signos de desgaste reconocibles de las combinaciones de cifras utilizadas.
- En el modo de funcionamiento individual se utilizan contactos de relé libres de potencial para actuaciones de conmutación, p. ej. para contactos de apertura de puerta con suministro de tensión propio (p. ej. transformador para timbres convencional).
- dispositivo individual o en combinación con el sistema de intercomunicación de Gira como sistema de llamada externa para edificios con varias viviendas.
- Puesta en funcionamiento mediante configuración directa sin PC o software de programación.
- Pulsador especial "C": eliminación de una entrada incorrecta.

Entradas y salidas

- Contacto de conexión: Dos relés con contactos de conmutador libres de potencial con capacidad de carga 24 V CA/CC / 1,6 A.
- Pulsador especial "Llave": Tras la introducción correcta del código se produce la apertura directa de la puerta.
- Dos conexiones para el suministro de tensión.
- Pulsador especial "Campana": selección localizada de intercomunicadores interiores en grandes edificios.
- Pulsador especial "F": Funciones de conmutación con actuadores de conmutación del sistema de intercomunicación de Gira.
- Iluminación homogénea azul mediante LEDs de las cifras y signos especiales por la noche.
- Número PIN maestro en tarjeta de seguridad sellada incluida en caso de pérdida del número PIN del administrador.
- El teclado de códigos puede administrar un total de hasta 255 códigos.
- Posibilidad de generar códigos de hasta 32 cifras.
- Acuse de recibo acústico al accionar un pulsador.
- Indicación de estado por LED tricolor en la programación y durante el control.
- Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor del teclado para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación de Gira.
- A cada uno de los dos relés de conmutación se le puede asignar un código diferente, p. ej. código 1 : contacto de apertura de puerta, código 2: conmutación de la luz exterior.

Entradas y salidas

- Regleta de enchufes de cables de conexión para el sistema de intercomunicación de Gira.

Datos técnicos

Tipo de protección	
- Sistema 55, E22, F100:	IP20
Suministro de tensión	
- del suministro de tensión adicional:	24 V CC $\pm 10\%$
Tipo de protección	
- TX_44:	IP44
Suministro de tensión	
- del sistema de intercomunicación:	26 V CC $\pm 2\text{ V}$
!!! TEXT FEHLT !!!	
- Número:	2
- Contacto:	1 conmutador libre de potencial
- Capacidad de carga:	24 V CA/CC / 1,6 A
Conexiones	
- Cable de conexión de intercomunicación:	1 x regleta de enchufes
- !!! TEXT FEHLT !!!:	3 bornes atornillados respectivamente
- Alimentación adicional:	2 x borne atornillado
Resistencia ESD:	hasta 16 kV
Temperatura ambiente:	-20 °C hasta +70 °C

Notes

- El gateway para IP del sistema de intercomunicación permite conectar los dispositivos Keyless In al Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo, p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del Gira HomeServer.
 - Para la integración en la serie de mecanismos F100 o Acero Noble Serie 20/21 es necesario el marco de adaptador 55 x 55 mm.
 - Posibilidad de integración en la columna funcional modular.
 - Posibilidad de integración en el Profile 55.
-