

Ficha técnica del producto

Actuador de conmutación 2 fases



Número de referencia

2132.6 UP

Actuador de conmutación KNX empotrable 2 fases, 6 A con entrada auxiliar

2 contactos normalmente abierto, 2 entradas binarias

Familia: salidas

Producto: binaria, 2 fases

Uso conforme a lo previsto

- Conexión de consumidores eléctricos para una tensión de alimentación de AC 230 V
- Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073
- Conexión con los bornes de conexión suministrado

Características del producto

- Dos entradas binarias para contactos sin potencial, utilizables como entradas de mecanismos auxiliares para el manejo local
- Modo contacto de apertura o de cierre
- Función de respuesta para cada salida
- Una función adicional para cada salida: función de enlace, de conducción forzada o función temporizada
- Funciones temporizadas: retardo de conexión y desconexión, interruptor de luz de escalera
- Alimentación a través de bus; no es necesaria ninguna tensión de alimentación adicional

Datos técnicos

Salida

Número:	2
Tipo de contacto:	contactos de relé a libre potencial (μ)
Tipo de mecanismo:	normalmente abierto
Tensión de conmutación máx.:	AC 230 V ~
Corriente de conmutación máx.:	2 x 6 A bei 230 V AC
Capacidad de ruptura	
Lámparas incandescentes:	1200 W
Lámparas halógenas de 230 V:	1200 W
Carga capacitiva:	AC 230 V, 6 A, máx. 14 μ F
Transformadores inductivos:	500 VA
Transformadores electrónicos:	500 W

Conexiones

Línea de carga:	L, L'1, L'2, Farbe schwarz, pink, grau, 1,5 mm ² , Länge ca. 20 cm
Línea de mando y bus:	KNX + rojo KNX - negro Entrada binaria 1 verde GND blanco Entrada binaria 2 amarillo GND marrón Longitud aprox. 33 cm hasta máx. 5 m más largo

Conexión de extensión:	Asignación ajustable mediante software: a) pulsador o interruptor b) funcionalidad como entrada binaria libre potencial
Dimensiones (Ø x H):	53 x 28 mm
Medio KNX:	TP 64
Tensión nominal KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Conexión KNX:	borne de conexión
Potencia absorbida KNX:	típ. 150 mW
Marca de verificación:	VDE

