

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WAGO WINSTA

Artikelnummer

EQ10127779

GTIN

4015120127779



Produktbeschreibung

- Plug & Play LED-Treiber Set ON/OFF für ESYLUX Satelliten LED-Leuchten mit konstanter Lichtfarbe
- Max. Ausgangsleistung 30 W
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig am Treiber angeschlossen: 150 mm weißes Kabel an eine Anschlussbox und daran 1 m schwarzes Kabel mit 3-poligem schwarzem Stecker WAGO WINSTA 770
- Sekundärseitig am Treiber angeschlossen: 1 m langes blaues Kabel mit RJ45 Stecker

Technische Daten

ALLGEMEIN

| | |
|--------------|----------------------|
| Geräteklasse | Elektrisches Zubehör |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |

BEFESTIGUNG

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Montageart | Einbau |
| Montageort | Decke |
| Anschlussart | Stecker |
| Steckverbinder | WAGO WINSTA® 770, RJ45 |
| Anzahl der Kontakte | 3 |
| Länge der Anschlussleitung | 1 m |

GEHÄUSE

| | |
|-------------|--|
| Abmessungen | Länge 132 mm x Breite 45 mm x Höhe/Tiefe 30 mm |
|-------------|--|

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Gewicht | 345 g |
| Werkstoff | PC + ABS |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+40 °C |
| Relative Luftfeuchte | 10 - 90 %, nicht kondensierend |
| Farbe | schwarz/weiß |

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Einschaltstrom | 30 A |
| Leistungsaufnahme | 30 W |
| Stromaufnahme | 300 mA |
| Standby-Verbrauch | < 0,5 W |