

Funkfernbedienung, KNX, 7 Tasten, 18 Kanäle

Funksender mit 18 Kanälen zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigurations- und Batteriestatus an. Die einzelnen Tasten sind beschriftbar. Um bei Dunkelheit die sichere Ablesung bzw. Bedienung sicherzustellen kann ein Bewegungsmelder aktiviert werden, der die Tasten- und Beschriftungs LED's kurzzeitig einschaltet.

Technische Merkmale

Anzahl der Tasten	7
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Max. Reichweite	max. 30m (Gebäude) / 100m (im Freien)
Abmessung (LxBxH)	133,6 x 50,2 x 16 mm
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C