


**Abzweigklemme Gelb/Weiß**


Farbe	Artikel-Nr.
gelb/weiß	689702

**Inhaltsverzeichnis**

1.	Funktion	1
2.	Montage	1
3.	Technische Daten	1

**1. Funktion**

Die Abzweigklemme dient zum Anschluss der gelb/weißen Adern der Busleitung an das Sprachmodul REG-K (Art.-Nr. 648529), den Lautsprecher-Einsätzen mit Abdeckung (Art.-Nr. 6653xx), sowie als Verbindungsklemme. An eine Abzweigklemme können max. 4 Aderpaare angeschlossen werden.

Die Klemme ist 2polig in den Farben gelb und weiß (lichtgrau) ausgeführt (gelb für „+“; weiß für „-“ der Lautsprecherleitung). Jeder Pol besitzt vier Steckklemmen für max. 4 Leitungsanschlüsse.

**2. Montage**

Die Klemme besteht aus zwei verrasteten Teilen. Beim Anschluss ist auf richtige Polarität zu achten, es gehören zusammen:

- die gelbe Ader der Busleitung, der gelbe Teil der Abzweigklemmen und der mit „+“ gekennzeichnete Stift des Gerätes.
- die weiße Ader der Busleitung, der weiße (lichtgraue) Teil der Abzweigklemme und der mit „-“ gekennzeichnete Stift des Gerätes.

**3. Technische Daten**

max. Spannung:	100 V DC
max. Strom:	3 A
max. Übergangswiderstand:	50 mΩ
Aderdurchmesser:	0,6 ... 0,8 mm
Abisolierlänge der Adern:	5 ... 6 mm