

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

4

		Binäreingangsmodul, 4fach, 230 V AC/DC Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät RC/A 8.1. 4 Eingänge zum Auslesen von 230 V AC/DC-Signalen. Die Spannung wird vom Modul zur Verfügung gestellt. Folgende Funktionen sind für jeden Eingang getrennt einstellbar: - Beliebige Reaktion auf eine beliebige Schaltflanke - Zyklisches Senden von Schaltbefehlen - Schalt-/Dimmbefehle senden - Jalousien und Rollläden bedienen - Bedienung von dimmbarer Beleuchtung und Jalousien/Rollläden über einen einzigen Eingang - Lichtszenen steuern und speichern - Beliebige Werte und Datentypen senden - Impulse zählen Eingänge 4 Signalpegel 0-Signal 0...120 V 1-Signal 180... 265 V Eingangsstrom max. 2 mA Anschluss Steckbare Schraubklemmen Montage Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz Hersteller ABB STOTZ- KONTAKT Typ BE/M 4.230.1 Material: Lohn:	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

4

		BEM_42301_AT_DE_V2-1 2CDC 514 005 D0102	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

BE/M 4.230.1

BE/M 4.230.1