

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

4

	Schaltaktormodul, 2fach, 6A	Übertrag:																		
	Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät RC/A 8.1. 2 Relaisausgänge mit großer Schaltleistung zum Ansteuern von zwei unabhängigen Verbrauchern. Folgende Funktionen sind für jeden Ausgang getrennt einstellbar: - Zeitfunktionen, wie Treppenlichtfunktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Blinken - veränderbare Treppenlichtzeit - Aufruf von Szenen über 1-Bit- und/oder 8-Bit-Befehle - Logische Verknüpfung - Rückmeldung - Überwachung von Telegrammen - Reaktion auf Schwellwerte - Steuerung von elektrothermischen Ventilstellantrieben (Stetigregelung) - Steuerung von Klimageräten (Gebläsekonvektoren) Das Gerät wird mit dem Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät automatisch mit der Versorgungs- und Einspeisespannung verbunden und einer Phase zugeordnet. <table><tr><td>Ausgänge</td><td>2, Relaiskontakte</td></tr><tr><td>Schaltvermögen</td><td></td></tr><tr><td> Schaltstrom</td><td>max. 16 A / AC1, 10 A / AC3</td></tr><tr><td> Dauerstrom</td><td>max. 6 A</td></tr><tr><td>Anschluss</td><td>Steckbare Schraubklemmen</td></tr><tr><td>Montage</td><td>Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz</td></tr><tr><td>Hersteller</td><td>ABB STOTZ- KONTAKT</td></tr><tr><td>Typ</td><td>SA/M 2.6.1</td></tr><tr><td>Material:</td><td>Lohn:</td></tr></table>	Ausgänge	2, Relaiskontakte	Schaltvermögen		Schaltstrom	max. 16 A / AC1, 10 A / AC3	Dauerstrom	max. 6 A	Anschluss	Steckbare Schraubklemmen	Montage	Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz	Hersteller	ABB STOTZ- KONTAKT	Typ	SA/M 2.6.1	Material:	Lohn:	
Ausgänge	2, Relaiskontakte																			
Schaltvermögen																				
Schaltstrom	max. 16 A / AC1, 10 A / AC3																			
Dauerstrom	max. 6 A																			
Anschluss	Steckbare Schraubklemmen																			
Montage	Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz																			
Hersteller	ABB STOTZ- KONTAKT																			
Typ	SA/M 2.6.1																			
Material:	Lohn:																			

4

		SAM_261_AT_DE_V2-1 2CDC 514 013 D0101	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

SAM 2.6.1

SAM 2.6.1